



| 芯位 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 17 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 线缆规格 | 3x24AWG | 4x24AWG | 5x24AWG | 6x24AWG | 8x24AWG | 12x26AWG | 12x30AWG |
| 外壳材质 | 铜/镀镍 |
| 锁紧螺母 | 铜/镀镍 |
| 安装板材质 | PA66 |
| 触点材质 | 黄铜镀金 |
| 绝缘电阻 | $\geq 100M\Omega$ |
| 使用温度 | $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$ |
| 防护等级 | IP67 |
| 接头螺纹 | M12x1 |
| 插拔周期 | ≥ 100 |
| 密封圈 | 丁晴 |
| 额定电流 | 4A | 4A | 4A | 2A | 2A | 1.5A | 1A |
| 额定电压 | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V | 30V | 15V |

| 开孔尺寸 | 配件螺母 | 安装方式 |
|------|------|------|
| | 无 | |
| 方座 | | 板前安装 |

| 型号 | 开孔尺寸 | | |
|--------------------|------|--|--|
| 3针 TFE12A3M.06QT | 方座 | <p style="text-align: center;">A-针-M12-焊线式 方座-板前插座</p> <p>签字 _____ 日期 _____</p> <p style="text-align: center;">上海奕坚电气科技有限公司</p> | |
| 4针 TFE12A4M.06QT | 方座 | | |
| 5针 TFE12A5M.06QT | 方座 | | |
| 6针 TFE12A6M.06QT | 方座 | | |
| 8针 TFE12A8M.06QT | 方座 | | |
| 12针 TFE12A12M.06QT | 方座 | | |
| 17针 TFE12A17M.06QT | 方座 | | |